


INSTALLATION INSTRUCTIONS
DL4-DMX Series

Item	DL4-DMX SERIES RGB+TW (2700K - 6000K) Downlight
Input Voltage Range	120-277V AC, 50/60Hz
Max Power	15W
Power Factor	≥0.9
Input Current	0.14A
Max Signal Linking	32 (30 max recommended)

SAFETY INFORMATION


- Read all instructions before beginning; save these instructions for future use.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, pay close attention to this manual and stay within its guidelines when using this product.
- Installation of this fixture requires knowledge of recessed lighting luminaires and their electrical systems. If not qualified or uncertain, do not attempt installation; contact a qualified electrician.
- Supply conductors (power wiring) connecting the fixture must be rated for a minimum of 90°C (194°F).
- Do not make or alter any open holes in wiring enclosures, nor in any electrical components during installation.
- Do not alter, relocate, or remove wiring, lamp holders, power supply, or any other electrical component.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- To avoid electrical shock, do not turn on fixture with missing or damaged lens.
- There are no serviceable parts inside of the LED module.
- This fixture is not suitable for use in traditional dimming circuits.
- LEDs are bright! Do not look directly into the light source while light is ON.

WARNING


These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes, and/or the current National Electric Code (NEC).

The electrical rating of this product is 120-277V AC, 50/60 Hz. The installer must determine whether power supply is appropriate at the luminaire before installation. Ensure power supply is turned off at the fuse box or circuit breaker prior to attempting installation or servicing of the fixture.

INSTALLATION OF HANGER BAR






The IC housing is shipped with hanger bars unattached.






Install the hanger bars as shown.

INSTALLATION OF HOUSING IN JOIST/DRYWALL CEILING




INSTALLATION OF IC HOUSING IN T-BAR GRID SUSPENDED CEILING



INSTALLATION OF ADJUSTABLE FIXTURE

For Round Trim, Square Trim & Mud Ring


1



Align the thumb screws with the keyhole slot and push the trim against the bottom of the IC housing.

For Round Trim, Square Trim & Mud Ring


2



Fasten the thumb screws.


For Mud Ring Only

3




Fasten the self-drilling screws (provided).

4




Connect the LED power cable of fixture to IC housing.

5




Push the fixture into the trim and twist the lock.

6




To lock the fixture to the trim, screw in the set screw until the screw head is flush with the surface. Do not screw in too much.

7



Turn the screw to adjust the vertical tilt angle. Rotate the fixture to the desired azimuthal angle.

8




Snap in the flat or cut-cone reflector.

INSTALLATION OF ADJUSTABLE FIXTURE

1

RJ45 DMX input/output ports



2

DMX IN


- Pin 1 (DMX +)
- Pin 2 (DMX -)
- Pin 7 (DMX Ground)

DMX OUT

BLACK (Line/Hot)

WHITE (Neutral)

GREEN (Ground)



WIRING (see Figure 1 & 2)

For DMX wiring, follow all standard DMX/RDM wiring specifications and topology. Use appropriate, shielded, DMX cable, Cat5 or equivalent cable with RJ45 terminated ends. Utilize RJ45 input/output ports to complete connection following ESTA wiring standards. Maximum of 32 fixtures per DMX run (30 max recommended). Each run should not exceed 300M (~1000') and should be terminated with 120Ω resistor at end of line.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
DL4-DMX Series**CARE AND MAINTENANCE**

Use only a mild soap and water with soft cloth to clean the fixture. Harsh chemicals will damage the finish.

Do not wipe the fixture with a rough cloth that may scratch the finish or the lens.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

5-YEAR LIMITED PRODUCT WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of purchase. Products that prove to be defective during this period will be either repaired (i.e. replacement of defective electronics, defective parts of the fixture housing, lens, wiring, switching or lamp sockets; excluding the lamp) or replaced, at the discretion of American Lighting, Inc. Claims for defective products must be submitted to the retail location from which the product was purchased within the warranty period. Upon submission of proper return claim documentation and product to American Lighting, Inc. by the retailer, American Lighting, Inc. reserves the right to inspect the product for misuse or abuse. Claims for indirect or consequential damages or for product that, in American Lighting, Inc.'s opinion has been misused, will be denied. This is a warranty of product reliability only and not a warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. American Lighting, Inc. shall have no liability whatsoever in any event for payment of incidental or consequential damages, including, without limitations, installation costs and damages for personal injury and property. These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or altered in any way. This warranty applied only to product that has been properly installed in accordance with instruction sheet and current local codes and/or the National Electrical Code. Warranty does not apply to any product that has been improperly installed or in situation where components have been altered in any way. This warranty: (1) excludes expendable parts including but not limited to light bulbs, batteries; (2) carries a 2-year finish warranty protecting finish against tarnishing, flaking, and discolorations; (3) shall be void if this lighting fixture is not installed in the U.S.A.; and (4) does not cover any losses, labor, injuries to persons/property or costs. This warranty does give you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. Be careful, it is recommended that installation be done by a qualified professional; the purchaser has sole responsibility for proper installation in compliance with all state and local code requirements. Seller's employees are not qualified to advise you on the use of this Merchandise. Any oral representation(s) made will not be binding on seller or its employees. The rights under this limited warranty are to the original purchaser of the Merchandise and may not be transferred to any subsequent owner. This limited warranty is in lieu of all warranties, expressed or implied including warranties or merchantability and fitness for a particular purpose. Seller shall not be liable for any special, incidental, or consequential damages. The sold exclusive remedy against the seller will be for the replacement of any defects as provided herein, as long as the seller is willing or able to replace this product or is willing to refund the purchase price as provided above.

For questions/comments, technical assistance, or repair parts - Please call toll free at 1-800-285-8051 (M-F 8am-5pm), CST)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DL4-DMX Série

Item	DL4-DMX SERIES RGB+TW (2700K - 6000K) PLAFONNIER INTENSIF
Input Voltage Range	120-277V AC, 50/60Hz
Max Power	15W
Power Factor	≥0.9
Input Current	0.14A
Max Signal Linking	32 (30 max recommandé)

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer ; conservez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, prêter une attention particulière à ce manuel et respecter ses consignes de sécurité concernant l'utilisation de ce produit.
- L'installation de cet appareil nécessite la connaissance des luminaires encastrés et de leurs systèmes électriques. Si ce n'est pas qualifié ou incertain, n'essayez pas d'installation; Contactez un électricien qualifié.
- Les pilotes d'alimentation (câblage électrique) reliant l'appareil doivent être évalués pour un minimum de 90 ° C (194 ° F)
- Ne pas faire ou modifier aucun trou ouvert dans les boîtiers de câblage, ni dans aucun des composants électriques pendant l'installation.
- Ne pas modifier, déplacer ou retirer le câblage, les supports de lampes, l'alimentation électrique ou n'importe quel composant électrique.
- Pour éviter tout endommagement ou abrasion du câblage, ne pas exposer le câblage aux bords de la tôle ou d'autres objets tranchants.
- Pour éviter tout choc électrique, ne pas allumer le luminaire avec des lentilles manquantes ou endommagées.
- Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur du module DEL.
- Ce luminaire convient pour une utilisation dans des circuits de gradation: TRIAC/ELV
- Les LED sont lumineuses ! Ne regardez pas directement la source lumineuse lorsque la lumière est allumée.





AVERTISSEMENT




Ces produits peuvent représenter un risque d'électrocution ou d'incendie si incorrectement installés ou fixés de quelque façon. Les produits doivent être installés conformément à ces instructions, aux codes électriques locaux et/ou au Code national de l'électricité (NEC) actuel.

La puissance électrique de ce produit est de 120V AC, 60Hz. L'installateur doit déterminer si l'alimentation est appropriée au luminaire avant l'installation. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée aux fusibles ou du disjoncteur avant d'effectuer l'installation ou l'entretien de l'appareil.




INSTALLATION OF HANGER BAR



INSTALLATION DU LOGEMENT DANS UN PLAFOND À SOLIVES/ PLAQUES SÈCHES




INSTALLATION DU BOÎTIER IC DANS UN PLAFOND SUSPENDU EN GRILLE EN T



INSTALLATION DU LUMINAIRE RÉGLABLE

Pour garniture ronde, garniture carrée et anneau de boue


1



Alignez les vis à oreilles avec la fente en trou de serrure et poussez la garniture contre le bas du boîtier IC.

Pour garniture ronde, garniture carrée et anneau de boue


2



Fixez les vis à oreilles.


Pour anneau de boue uniquement

3




Fixez les vis autoperceuses (fournies).

4




Connectez le câble d'alimentation LED du luminaire au boîtier IC.

5




Poussez le luminaire dans la garniture et tournez le verrou.

6




Pour verrouiller le luminaire à la garniture, vissez la vis de réglage jusqu'à ce que la tête de la vis affleure la surface. Ne vissez pas trop.

7



Tournez la vis pour régler l'angle d'inclinaison vertical. Faites pivoter l'appareil à l'angle azimutal souhaité.

8




Enclenchez le réflecteur plat ou à cône coupé.

INSTALLATION DU LUMINAIRE RÉGLABLE

1

Ports d'entrée/sortie DMX
RJ45




2

DMX DANS

Épingle 1 (DMX +)
Épingle 2 (DMX -)
Épingle 7 (DMX Gnd)

DMX DEHORS

NOIR (Ligne/Chaud)
BLANC (Neutre)
VERT (Masse)



CÂBLAGE (voir figures 1 et 2)

Pour le câblage DMX, suivez toutes les spécifications et topologies de câblage DMX/RDM standard. Utilisez un câble DMX approprié et blindé, Cat5 ou un câble équivalent avec des extrémités RJ45. Utilisez les ports d'entrée/sortie RJ45 pour terminer la connexion conformément aux normes de câblage ESTA. Maximum de 32 appareils par course DMX (30 maximum recommandés). Chaque course ne doit pas dépasser 300 M (~ 1 000') et doit se terminer par une résistance de 120 Ω en fin de ligne.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DL4-DMX Série**NETTOYAGE ET ENTRETIEN:**

Utilisez uniquement un savon doux et de l'eau avec un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Produits chimiques agressifs endommagera la finition.

N'essuyez pas l'appareil avec un chiffon rugueux qui peut rayer la finition ou la lentille.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par éteindre et rallumer l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Garantie limitée de 5 ans

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à la date d'achat.

Les produits qui se révèlent défectueux pendant cette période seront soit réparés. (c'est -à- dire. remplacement de l'électronique défectueuse, des pièces défectueuses du boîtier du luminaire, de la lentille, du câblage, de la commutation ou des douilles de lampe; À l'exclusion de la lampe) Ou remplacé. À la discrétion d'American Lighting, Inc réclame que des produits défectueux doivent être soumises à l'endroit où le produit a été acheté au cours de la période de garantie. Sur présentation de la documentation de réclamation et du produit à American Lighting, Inc par le détaillant, American Lighting, Inc se réserve le droit d'inspecter le produit pour abus ou abus. Les réclamations pour dommages indirects ou consécutifs ou pour un produit qui, selon American Lighting, Inc a été mal utilisé, sera refusée. Il s'agit d'une garantie de fiabilité du produit uniquement et non une garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. American Lighting, Inc ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable du paiement de dommages accessoires ou consécutifs, y compris, sans limitation, les frais d'installation et les dommages pour préjudices corporels et matériels. Ces produits peuvent représenter un risque d'électrocution ou d'incendie s'ils sont mal installés ou modifiés de quelque façon que ce soit. Cette garantie s'applique uniquement aux produits qui ont été correctement installés conformément à la feuille d'instructions et aux codes locaux actuels et / ou au Code national de l'électricité. La garantie ne s'applique pas à tout produit qui a été mal installé ou dans lequel les composants ont été modifiés de quelque façon que ce soit. Cette garantie: (1) exclut les pièces consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les ampoules, les piles; (2) porte une garantie de finition de 2 ans pour protéger la finition contre le ternissement, l'écaillage et les décolorations; (3) est nulle si ce luminaire n'est pas installé aux États-Unis; et (4) ne pas prendre en charge les pertes, le travail, les blessures aux personnes / biens ou les coûts. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre, attention, il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié; L'acheteur est seul responsable de l'installation correcte en conformité avec toutes les exigences du code local et de l'état. Le vendeur n'est pas responsable de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces informations. Toute représentation orale faite ne lie pas le vendeur ou ses employés. Les droits sous cette garantie limitée sont à l'acheteur original de la marchandise et ne peuvent être transférés à un propriétaire ultérieur. Cette garantie limitée remplace toutes les garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties ou la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier. Le Vendeur ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs. Le remède exclusif vendu contre le vendeur sera pour le remplacement de tout défaut tel que prévu dans le présent, aussi longtemps que le vendeur est disposé ou capable de remplacer ce produit ou est disposé à rembourser le prix d'achat comme prévu ci-dessus.

Pour des questions / commentaires, de l'assistance technique ou des pièces de réparation, appeler gratuitement au 1-800-285-8051 (M-F 8h-17h), CST)